

เครื่องวัดแสง รุ่น 8581 / Digital Light Meter Model 8581

- เครื่องวัดแสงขนาดเล็ก แสดงค่าแบบ Foot Candles (fc) และ Lux (lx) ความแม่นยำ 0.01 lux และ 0.001 fc
- ☐ Built-in light sensor silicone fixed.
- ☐ วัดได้ : 0.01 lux to 20000 lux และ 0.001 fc to 2000 fc.
- ☐ Optional CIE () f 1' < 2% , < 3% , < 5% , < 8% , v () match..
- ☐ Cosine Response : f 2' < 2% at 150 degree.
- Hold function to freeze the reading for making note .
- ☐



ใหม่ล่าสุด !

- ☐ Zero point self-calibration at range 99.99 Lux or 9.999 fc . 4 points calibration .
- ☐ ปิดเครื่องอัตโนมัติ can be disabled to facilitate period monitoring .
- ☐ แบตเตอรี่ 2 ก้อน ชนิด CR2032 .
- ☐ Pocket-knife design cover preserves sensor life .
- ☐ กันน้ำได้ .



เครื่องวัดแสง รุ่น 8581 / Digital Light Meter Model 8581



- Conversion:
 $10.764 \times \text{fc (Foot of candles)} = \text{Lux}$
 (Lumens/meter²)



$0.0929 \times 1 \text{ lux} = \text{fc (Lumens/foot}^2\text{)}$
 Color corrected and hermetically sealed to ensure stability.

Range(Lux)	Resolution(Lux)	range(fc)	Resolution(fc)
99.99	0.01	9.999	0.001
999.9	0.1	99.99	0.01
9999	1	999.9	0.1
99990	1	9999	1



คุณสมบัติ



		อุณหภูมิที่เหมาะสมกับใช้งาน:	-5~80 C
--	--	------------------------------	---------



		ขนาด:	142x42.3x26.4 มม (LxWxT)Folded 234x42.3x26.4 มม (LxWxT)Fully opened
ความแม่นยำ:	+3%(Basic spec.)+10 dgts	Spectral Response: CIE photo piz	